



Tablica Licznikowa TL/A		Rozdzielnica Główna		Tablica Administrcyjna			
		5	Rozdz. 36 modułów	kpl.	1	NR 36	np. SABAJ
		4	Wyłącznik schodowy	szt.	2	0047 07	LEGRAND
		3	Gniazdo 230V montaż na listwie TS35	szt.	1		
		2	Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy B10A	szt.	10	S301 B10A	LEGRAND
		1	Rozłącznik instalacyjny 32A	szt.	1	FR 302 40A	LEGRAND
		4	Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy z uchwyłami	szt.	4	NH-SLS-00	MOELLER
		3	Ochronnik przepięciowy klasy B+C	szt.	1	DEHNventil	DEHN
		2	Szyby międziane 20x5 z izolatorami wsporczymi	kpl.	5		MOELLER
		1	Szafa o wym. 1200x600x300 z płytą montaż.	kpl.	1		np. SABAJ
		6	Rozdz. licznikowa puła z płytą montażową	kpl.	1	NRL 12	np. SABAJ
		5	Rozdz. licznikowa 12 modułów	kpl.	1	NRL 12	np. SABAJ
		4	Modułowy blok rozdzielnicy 160A jednobiegunowy	szt.	5	0048 83	LEGRAND
		3	Licznik energii elektrycznej	szt.	9		ZE OLSZYN
		2	Wył. nadprądowy trzybiegunowy C wg. schematu	szt.	9	S30X CXXA	LEGRAND
		1	Rozdz. dwulicznikowa 2x12 modułów	kpl.	5	NRL 2L 24	np. SABAJ
Oznac.	L.p.	Wyszczególnienie materiałów					

- Uwagi:
1. Lokalizacje tablic przedstawiono na planach instalacji elektrycznej
 2. Rozdzielnicę należy zamocować częściowo PODTYNKOWO
 3. Aparaty i urządzenia oznaczone symbolem gwiazdki * należy przystosować do plombowania
 4. Zaciski N i PE przystosować do plombowania
 5. Tablice Licznikowe zamknąć na zamek patentowy zgodny ze standardami ZE Olsztyn

Rys. Nr. 9	03 – 2009
<p>TABLICA LICZNIKOWA TL/A, RG I TADM SKALA 1:10</p>	
<p>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</p>	
<p>PROJEKT BUDYNKU MIESZALNIO WIELORODZINNEGO BARTOSZYCE, UL. PIENIEŻNEGO DZ.NR. 71,2/75 INWESTOR: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce</p>	
<p>BIURO INŻYNIERSKIE ANNA GONTARZ – BĄGŃSKA 80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13</p>	
<p>projektował:</p>	<p>sprawił:</p>
<p>mgr inż. Bartłomiej Zosiuk POM-01/49/PDCE/06</p>	<p>inż. Marek Siedlecki UANB-V-8387/32/90</p>